DTM-3107

長型探針式溫度計(防水型)
中文說明書

TECPEL

功能說明：

◎ 防潑水!
◎ 具280mm 超長不鏽鋼測棒。
◎ 可更換、拆卸不鏽鋼探棒
◎ 具有溫度最大最小記憶功能。
◎ 電池電量過低警示。
◎ 電源開關。
◎ 精確度高，可顯示至小數點 1位。
◎ 具數值鎖定鍵。



適合用於 烹飪、調理、實驗室、水池、環境量測等使用。

規格說明：

量測範圍： -50℃ ~ 300℃
工作環境： 0℃ ~ 50℃
解 析 度 ： 0.1
精 確 度 ： ±1℃ (-30 ~250℃) 其他範圍 2℃

顯示更新： 1 秒
探棒規格：280mm 不鏽鋼材質
電池規格： 鈕扣型電池(357A) X 1

泰菱有限公司

面板、按鍵說明：

1. 攝氏 / 華氏切換
2. 讀值鎖定
3. 最大／最小讀值顯示
4. 電源開關
5. 讀值顯示幕



使用介紹：

先將探棒接上溫度錶，並且轉緊探棒避免接縫處滲水。

按下 [NO/OFF] 按鈕開啟電源，如畫面上出線電池符號，表示電池電力不足，請更換電池，避免量測發生過大誤差。

最大最小讀值設定：
壓下 [MAX/MIN] 鈕，顯示面板上出現 MAX 即為顯示目前所量測的最大溫度讀值，再次按下 [MAX/MIN] 鈕，畫面顯示 MIN 及為所量測最低溫度數值。

離開最大最小讀值：
在最大最小讀值模式時，壓下 [MAX/MIN] 鈕 5秒，即可離開最大最小模式。

使用注意事項：

如量測酸鹼值過高之液體，量測後需清潔測棒。

更換電池時，卸下螺絲需注意螺絲上的膠墊不可遺失。

長時間不量測時，請將電池卸下，避免電池不正常放電現象，導致電池漏液損傷溫度計。

溫度計建議每 1 年需送回校驗一次，確保溫度計準確度。

聯絡電話：(02)2737-5866 傳真電話：(02)2737-3343
公司地址：11056台北市信義區和平東路三段225號4樓之1 www.tecpel.com www.oka.com.tw

DTM-3107
長型探針式溫度計(防水型)
中文說明書
TECPEL
功能說明：
◎ 防潑水!
◎ 具280mm 超長不鏽鋼測棒。
◎ 可更換、拆卸不鏽鋼探棒
◎ 具有溫度最大最小記憶功能。
◎ 電池電量過低警示。
◎ 電源開關。
◎ 精確度高，可顯示至小數點 1位。
◎ 具數值鎖定鍵。



適合用於 烹飪、調理、實驗室、水池、環境量測等使用。
規格說明：
量測範圍： -50℃ ~ 300℃
工作環境： 0℃ ~ 50℃
解 析 度 ： 0.1
精 確 度 ： ±1℃ (-30 ~250℃) 其他範圍 2℃
顯示更新： 1 秒
探棒規格：280mm 不鏽鋼材質
電池規格： 鈕扣型電池(357A) X 1
泰菱有限公司
面板、按鍵說明：
1. 攝氏 / 華氏切換
2. 讀值鎖定
3. 最大／最小讀值顯示
4. 電源開關
5. 讀值顯示幕



使用介紹：
先將探棒接上溫度錶，並且轉緊探棒避免接縫處滲水。
按下 [NO/OFF] 按鈕開啟電源，如畫面上出線電池符號，表示電池電力不足，請更換電池，避免量測發生過大誤差。
最大最小讀值設定：
壓下 [MAX/MIN] 鈕，顯示面板上出現 MAX 即為顯示目前所量測的最大溫度讀值，再次按下 [MAX/MIN] 鈕，畫面顯示 MIN 及為所量測最低溫度數值。
離開最大最小讀值：
在最大最小讀值模式時，壓下 [MAX/MIN] 鈕 5秒，即可離開最大最小模式。
使用注意事項：
如量測酸鹼值過高之液體，量測後需清潔測棒。
更換電池時，卸下螺絲需注意螺絲上的膠墊不可遺失。
長時間不量測時，請將電池卸下，避免電池不正常放電現象，導致電池漏液損傷溫度計。
溫度計建議每 1 年需送回校驗一次，確保溫度計準確度。
聯絡電話：(02)2737-5866 傳真電話：(02)2737-3343
公司地址：11056台北市信義區和平東路三段225號4樓之1 www.tecpel.com www.oka.com.tw